



DOSTUPNO KAO

DLM466Z bez akumulatora i punjača | DLM466PT2 sa 2x BL1850B akumulatora i DC18RD punjačem

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za košenje travnjaka veličine do 900 m².
- Robustno čelično kućište se može prati sa donje strane radi lakšeg održavanja.
- Ima režim tihog rada koji smanjuje brzinu pri opterećenju i tako smanjuje buku zbog čega je idealna za naseljena područja.
- Rukohvat se može produžiti u 3 nivoa i preklopiti za lakši transport i skladištenje.
- Sečivo sa kojim se isporučuje može se koristiti za rezanje i malčiranje, a za bolje rezultate malčiranja moguća je montaža još jednog sečiva za malčiranje.
- Indikatorska lampica upozorenja treperi kada je kapacitet akumulatora nizak i svetli kada se on isprazni.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 +18 V LXT
Za površine veličine do (sa 2x BL1860B)	960 m ²
Širina košenja	460 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Visina rezanja – 10 nivoa	20–75 mm
Brzina bez opterećenja	3.300 / 2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D×Š×V)	1.270–1.440 x 535 x 915–1.110 mm
Težina*1	22,4 kg

*1 Sa akumulatorom BL1815N

POSEBNOSTI PROIZVODA



Efikan dizajn sečiva
Sečivo je blago nagnuto napred čime se smanjuje dvostruko rezanje i opterećenje.



Električna kočnica
80% osetljivija poluga prekidača (u poređenju sa našim prethodnim modelom) smanjuje zamaranje i olakšava rad.



Indikator napunjenosti kutije za travu
Upozorava korisnika kada je potrebno isprazniti kutiju za travu.



Kućište sečiva se može prati
Donja strana kućišta se može prati pomoću creva radi lakšeg održavanja.

PRIBOR

Standardno sečivo
191W86-4

Nož za malčiranje
191Y63-8



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **92 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **84 dB(A)**, Nivo vibracija: **≤2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1840B, BL1850B, BL1860B, BL1890, BL18120** Kompatibilno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B**

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 + 18 V
DLM462
Akumulatorska
kosilica



LXT 18 + 18 V
DLM460
Akumulatorska
kosilica



LXT 18 + 18 V
DLM480
Akumulatorska
kosilica



www.makita.rs